

Luxeye Sense 10a Bt

Kod Electriquo: 90848 Kod Osram: 4052899957428



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Hauteur **81,0 mm**
- Largeur **90,0 mm**
- Diamètre **95,0 mm**
- Poids du produit **157,00 g**
- Interface dimmable -
- Type d'installation **Zwieszenie**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **110 °**

- Zone de détection **10 m²**
- Hauteur d'installation maximale **5 m**
- Bande passante de transmission **15 m**
- Capacité de charge de contact **10 A**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **200005000 lx**
- Plage de température ambiante **00+55 °C**
- Puissance du système [AGGR] **0,40 W**
- Tension nominale **22000240 V**
- Fréquence du réseau **500060 Hz**
- Hauteur **81,0 mm**
- Largeur **90,0 mm**
- Diamètre **95,0 mm**
- Poids du produit **157,00 g**
- Interface dimmable -
- Type d'installation **Zwieszenie**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **110 °**
- Zone de détection **10 m²**
- Hauteur d'installation maximale **5 m**
- Bande passante de transmission **15 m**
- Capacité de charge de contact **10 A**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **200005000 lx**
- Plage de température ambiante **00+55 °C**
- Puissance du système [AGGR] **0,40 W**
- Tension nominale **22000240 V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczne rozpoczęcie regulacji oświetlenia po włączeniu (funkcja niewymagająca dodatkowych czynności instalacyjnych)
- Podstawowe funkcje dostępne bez konieczności konfiguracji dzięki wcześniej zaprogramowanym ustawieniom
- Łatwe i szybkie ustawienie przy pomocy śrubokręta
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Korytarze

Cechy produktu

- Przekaznik wyjścia 10 A dla obciążenia rezystancyjnego, indukcyjnego i pojemnościowego
- Przełączanie uwzględniające światło dzienne oraz sterowanie oświetleniem uwzględniające obecność
- Sterowanie standardowym przyciskiem
- Wyjścia wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia odwracalnej ochrony przed zwarcie i przeciążeniem
- Zmiana opóźnienia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Możliwość zmiany poziomu wyłączenia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa
- Sterownik ze zintegrowanym czujnikiem światła i obecności, przekaznikiem i interfejsem Bluetooth
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Sterowanie oświetleniem przy pomocy smartfona
- Wskaźnik działania o trzyczbarnikowych diodach LED

- Indywidualna aktywacja i dezaktywacja czujnika światła i obecności
- Dołączone różne rodzaje przesłon dla różnych obszarów wykrywania

Wypożyczenie / Akcesoria

- Produkt odpowiedni do obciążeń 10 A R/L/C podobnych do bezpiecznika 10 A (B)



