

Luxeye Sense Dali Bt

Kod Electriquo: 90849 Kod Osram: 4052899957411



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Hauteur **81,0 mm**
- Largeur **90,0 mm**
- Diamètre **95,0 mm**
- Poids du produit **144,00 g**
- Interface dimmable **DALI**
- Type d'installation **Zwieszenie**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **110 °**

- Zone de détection **10 m²**
- Hauteur d'installation maximale **5 m**
- Bande passante de transmission **15 m**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **2000000 lx**
- Plage de température ambiante **00+55 °C**
- Puissance du système [AGGR] **0,40 W**
- Tension nominale **22000240 V**
- Fréquence du réseau **500060 Hz**
- Hauteur **81,0 mm**
- Largeur **90,0 mm**
- Diamètre **95,0 mm**
- Poids du produit **144,00 g**
- Interface dimmable **DALI**
- Type d'installation **Zwieszenie**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **110 °**
- Zone de détection **10 m²**
- Hauteur d'installation maximale **5 m**
- Bande passante de transmission **15 m**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **2000000 lx**
- Plage de température ambiante **00+55 °C**
- Puissance du système [AGGR] **0,40 W**
- Tension nominale **22000240 V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczne rozpoczęcie regulacji oświetlenia po włączeniu (funkcja niewymagająca dodatkowych czynności instalacyjnych)
- Podstawowe funkcje dostępne bez konieczności konfiguracji dzięki wcześniej zaprogramowanym ustawieniom
- Łatwe i szybkie ustawienie przy pomocy śrubokręta
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Korytarze

Cechy produktu

- Jeden kanał wyjściowy transmisji DALI
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Sterowanie standardowym przyciskiem
- Wyjścia wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia odwracalnej ochrony przed zwarcie i przeciążeniem
- Zmiana opóźnienia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Zmiana natężenia oświetlenia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa
- Sterownik ze zintegrowanym czujnikiem światła i obecności, kanał wyjściowy DALI
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Sterowanie oświetleniem przy pomocy aplikacji z funkcją Bluetooth
- Sterowanie oświetleniem przy pomocy smartfona
- Indywidualna aktywacja i dezaktywacja czujnika światła i obecności
- Wskaźnik działania o trzykolorowych diodach LED

- Dołączone różne rodzaje przesłon dla różnych obszarów wykrywania

Wposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 20 elektronicznych układów zasilających

