

Lampe solaire Wezen 6W16W

Kod Electriquo: 97288



Dane techniczne:

- Pouvoir **6W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **600lm**
- Température de couleur [K] **5000–6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **2x6000mAh**
- Panneau photovoltaïque **16W**
- Temps de charge de la batterie **4-5h**
- Temps de travail **20h**
- Pouvoir **6W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **600lm**
- Température de couleur [K] **5000–6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **2x6000mAh**
- Panneau photovoltaïque **16W**
- Temps de charge de la batterie **4-5h**
- Temps de travail **20h**

LED : 6 W

Panneau solaire : 16 W

Temps de charge : 4 à 5 heures

Autonomie : 20 heures

Longueur du câble : 3 m

Panneau monocristallin

20 000 h d'éclairage

7 modules de contrôle

Télécommande

Détecteur de mouvement

Résistant à la corrosion

Couleur : Bleu/blanc

Matériau : Aluminium/verre trempé

Détecteur de mouvement : OUI

Télécommande : OUI

Couleur de la lumière : Blanc froid

Température de couleur : 5 000 à 6 500 K.

Flux lumineux : 600 lm

IP - Classe de protection : IP66

Dimensions de la lampe : 225 * 165 * 60 mm

Dimensions du panneau : 310 * 340 * 25 mm

Capacité de la batterie : 2 * 6 000 mAh

Les lampes solaires sont fabriquées dans un matériau durable offrant une excellente isolation contre l'humidité et une résistance aux intempéries (IP66). Les diodes LED performantes fournissent un flux lumineux adapté à vos besoins. Les grands panneaux solaires garantissent une charge complète de la batterie même par temps nuageux et une longue durée d'éclairage LED. Grâce à la télécommande incluse, vous pouvez facilement contrôler vos lumières où que vous soyez !

ÉTANCHE

Corps de lampe entièrement étanche, conforme à la norme IP66 et isolation étanche des câbles de connexion, empêchant efficacement les infiltrations de pluie

INDUCTEUR À MICRO-ONDES

Pas d'induction le jour ou par forte luminosité, induction la nuit ou par faible luminosité

Détection de sécurité, démarrage par simple pression

COMMANDE DES LAMPES PAR TÉLÉCOMMANDE

Mode 100 % : appuyez sur le bouton pour activer le mode d'éclairage à 100 %. Au crépuscule, la lumière s'allume à pleine intensité et reste allumée jusqu'à l'aube ou jusqu'à épuisement de la batterie.

Mode 50 % : Appuyez pour activer le mode d'éclairage à 50 %. Au crépuscule, la lumière s'allume à demi-intensité et reste allumée jusqu'à l'aube ou jusqu'à épuisement de la batterie.

Mode détecteur de mouvement : Appuyez pour activer le mode détecteur de mouvement. Au crépuscule, la lumière s'allume à 25 %, et si le capteur détecte un mouvement dans la portée lumineuse, elle s'allume à 100 % jusqu'à l'arrêt du mouvement. La lumière s'éteint à l'aube.

Mode combiné : Appuyez sur le bouton pour activer le mode combiné lumière/capteur. Au crépuscule, la lumière s'allume à 100 % et brille pendant 4 heures, puis passe en mode capteur (voir 4). La lumière s'éteint à l'aube.

Mode 3 h : Appuyez sur le bouton pour activer le mode horaire. Une fois la nuit tombée, la lumière s'allume à 100 %, reste allumée pendant 3 heures, puis s'éteint.

Mode 5h : Identique au mode 5, la durée d'éclairage est de 5 heures.

Mode 8h : Identique au mode 5, la durée d'éclairage est de 8 heures.



