

Ballast magnétique LSI-C 13 W 230 V 50 Hz EEI = B2

Kod Electriquo: 98241 Kod Electrostart: 9.26.53.013



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x7/9/11 W, 1x13W**
- Type de lampe **KLD-S**
- Pouvoir **2x7/9/11 W, 1x13W**
- Type de lampe **KLD-S**

Les ballasts et starters conventionnels sont la solution la plus simple utilisée pour allumer les sources lumineuses. Les ballasts sont équipés d'un connecteur rapide ou d'un connecteur fileté.

Type	Réf. N°	Ballast					Lampe				Cp µF	EEI	EN 61347 Δt / Δtan°C	Chiffre
		V, Hz	Poids kg	C mm	l mm	L mm	L	L	Type	Cos Φ				
4,6,8W	9.26.53 .004	230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 4	0,170	T5	0,27	2	B2	50/70	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 6	0,160	T5	0,31	2	B2	50/70	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 8	0,145	T5	0,35	2	B2	50/70	1
7,9,11 W	9.26.53 .007	230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 7	0,175	TC-S	0,31	2	B2	50/65	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 9	0,170	TC-S	0,35	2	B2	50/65	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 11	0,155	TC-S	0,44	2	B2	50/65	1
13W	9.26.53 .013	230, 50	0,34	37	90,5	105	1 x 13	0,165	T5	0,46	2	B2	55/70	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	2 x 7	0,175	TC-S	0,50	2	B2	55/70	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	2 x 8	0,175	T5	0,54	2	B2	55/70	1
		230, 50	0,34	37	90,5	105	2 x 9	0,170	TC-S	0,58	2	B2	55/70	1