

Plafonnier Edge R 4 000 K 12 W/1 W 1 h, alimentation secteur, détecteur de mouvement, blanc

Kod Electriquo: 101200 Kod Awex: Edre12/1w/c/1/se/at/ws/4000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **12W tryb sieciowy / 1W tryb awaryjny**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1650lm tryb sieciowy / 135lm tryb awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **1,0h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Essai **AT - autotest**

- Pouvoir **12W tryb sieciowy / 1W tryb awaryjny**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1650lm tryb sieciowy / 135lm tryb awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **1,0h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Essai **AT - autotest**
- Classe de protection IP **IP54**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Cette gamme de luminaires est un nouveau concept d'éclairage de base avec possibilité d'intégration d'un éclairage de secours. Elle est conçue pour un montage en saillie, au mur ou au plafond, à l'intérieur des bâtiments. Nous avons utilisé des composants de haute qualité pour sa fabrication et la possibilité de choisir la puissance de la source lumineuse permet d'adapter le luminaire aux besoins de l'utilisateur. Il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les escaliers.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYKONANIE	Obudowa z białego poliwęglanu • Klosz opalizowany z poliwęglanu
MONTAŻ	Natynkowy
NAPIĘCIE ZASILANIA	Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - TRYB SIECIOWY	Moc: 12W, 18W, 24W LED Temperatura barwowa: 3000K, 4000K
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - TRYB AWARYJNY	Moc: 1W, 2W, 3W LED Temperatura barwowa: 6500K
CZAS ŁADOWANIA	Eco LED, Standard: maks. 24h Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA	1h lub 3h
KLASA OCHRONNOŚCI	II
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI	IP54, IK10
TEMPERATURA OTOCZENIA	Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}$ Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
OPCJE	SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE	Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Opcjonalnie możliwość wykonania oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu MCR

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KONFIGURACJA OPRAWY SIECIOWEJ

KOD	DETEKCJA		TEMPERATURA BARWOWA (K)	
EDRE12 EDRE18 EDRE24	WH	WS	3000	4000
	WH	WS	3000	4000
	WH	WS	3000	4000

STRUMIEŃ W PRACY SIECIOWEJ [lm]

STRUMIEŃ [lm]		
KOD	3000K	4000K
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1550	1650
	2440	2600
	2860	3040

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

	KOD	MOC*	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		MODE		OPCJE			DETEKCJA		TEMPERATURA BARWOWA (K)	
ECO LED	EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	E	1		SE	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000	
		2W	E	1		SE	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000	
		3W	E	1		SE	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000	
STANDARD	EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000
		2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000
		3W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	WS	3000	4000
PREMIUM	EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	WS	3000	4000
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	WS	3000	4000
		3W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	WS	3000	4000

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

STRUMIEŃ [lm]	
MOC*	
ECO LED	1W 135
	2W 275
	3W 370
STANDARD	1W 135
	2W 275
	3W 370
PREMIUM	1W 145
	2W 285
	3W 380

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC*	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		DETEKCJA	TEMPERATURA BARWOWA (K)	
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	F	CB	CBS	X	WH	3000	4000
	2W	F	CB	CBS	X	WH	3000	4000
	3W	F	CB	CBS	X	WH	3000	4000
EDRE12 EDRE18 EDRE24	12W	X	CB	CBS	X	WH	3000	4000
	18W	X	CB	CBS	X	WH	3000	4000
	24W	X	CB	CBS	X	WH	3000	4000

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

STRUMIEŃ [lm]			
MOC*	3000K	4000K	6500K
1W	X	X	145
2W	X	X	275
3W	X	X	380
12W	1550	1650	X
18W	2440	2600	X
24W	2860	3040	X

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.