Panneau de contrôle Data2 Max.4096 IP30WB

Kod Electriquo: 103105 Kod TM Technologie: TM-MN.D2.CEN208

Il permet, selon les modules utilisés, de connecter des luminaires fluorescents, halogènes et LED. La batterie centrale prend en charge jusqu'à 24 circuits de sortie et 64 sous-stations. Le nombre maximal de circuits pris en charge est de 1 536, ce qui permet de connecter et de surveiller jusqu'à 30 720 luminaires.

Informations système

Alimentation	
Tension nominale	230 V CA / 50 Hz
	216 V CC
Batteries	Batteries plomb-acide sans entretien, durée de vie jusqu'à 12 ans
Circuits de sortie	
	Jusqu'à 24 circuits de sortie avec mode de fonctionnement librement programmable
Charge	
	CC / CV
Mode de	

info@elektriko.pl

fonctionnement	Programmation libre des circuits individuels : réseau, black-out, mixte
Capacité de charge maximale de la ligne	2,5 A
Puissance	540 VA
Nombre de sous-stations	< 64
Nombre de circuits pris en charge	< 1536
Nombre de luminaires connectés	< 30 720
Classe d'isolation	I
Degré d'étanchéité	IP20

info@elektriko.pl