

Panneau de contrôle Data2 Max.4096 IP30WB

Kod Electriquo: 103105 Kod TM Technologie: TM-MN.D2.CEN208



Il permet, selon les modules utilisés, de connecter des luminaires fluorescents, halogènes et LED. La batterie centrale prend en charge jusqu'à 24 circuits de sortie et 64 sous-stations. Le nombre maximal de circuits pris en charge est de 1 536, ce qui permet de connecter et de surveiller jusqu'à 30 720 luminaires.

Informations système

Alimentation

230 V CA / 50 Hz

Tension nominale

216 V CC

Batteries

Batteries plomb-acide
sans entretien, durée
de vie jusqu'à 12 ans

Circuits de sortie

Jusqu'à 24 circuits de
sortie avec mode de
fonctionnement
librement
programmable

Charge

CC / CV

Mode de

fonctionnement	Programmation libre des circuits individuels : réseau, black-out, mixte
Capacité de charge maximale de la ligne	2,5 A
Puissance	540 VA
Nombre de sous-stations	< 64
Nombre de circuits pris en charge	< 1536
Nombre de luminaires connectés	< 30 720
Classe d'isolation	I
Degré d'étanchéité	IP20