

Chargeur PC 2x26/32-5 TC COMBO

Kod Electriquo: 28548 Kod Tridonic: 89899998



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Dimensions L x l x H **123 x 102 x 31 mm**
- Emballage, carton **25 pc(s)**.
- Emballage, palette **450 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,245 kg**
- λ **0,98**
- Courant d'alimentation **0,330 A**
- Nombre de liens **5**
- Durée nominale **3/1 h**
- Puissance de la lampe **62,0 W**
- Puissance du circuit **71 W**
- Type de lampe **TC-TEL**
- Mode BLF normal **1,00**
- Opération d'urgence BLF **0,100**
- Opération d'urgence EBLF **0,085**
- Dimensions L x l x H **123 x 102 x 31 mm**
- Emballage, carton **25 pc(s)**.
- Emballage, palette **450 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,245 kg**
- λ **0,98**
- Courant d'alimentation **0,330 A**
- Nombre de liens **5**
- Durée nominale **3/1 h**
- Puissance de la lampe **62,0 W**
- Puissance du circuit **71 W**
- Type de lampe **TC-TEL**
- Mode BLF normal **1,00**
- Opération d'urgence BLF **0,100**
- Opération d'urgence EBLF **0,085**

- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Tension d'alimentation nominale **220 – 240 V**
- Fréquence du réseau **50 / 60 Hz**
- Type de sécurité **IP20**
- Protection contre les surtensions **320 V (dla 1 godz.)**
- Temps de charge de la batterie **24 h**
- Seuil de commutation de la tension d'alimentation **wg EN 60598-2-22**
- Température minimale de démarrage de la lampe (mode d'urgence) –
- Température minimale de démarrage de la lampe (mode normal) **-15 °C**
- température maximale tc **75 °C**
- Fréquence de fonctionnement (mode d'urgence) **typ. 17 kHz**
- Fréquence de fonctionnement (mode normal) **> 42 kHz**
- Courant de charge de la batterie 1,6 Ah / 2 Ah NiMH (application 1 h) **100 mA**
- Courant de charge de la batterie 4 Ah / 4 Ah NiMH (application 3 h) **200 mA**
- Połączenie statecznika elektronicznego i modułu oświetlenia awaryjnego
- Do kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- Test manualny funkcji oświetlenia awaryjnego

Właściwości

- Lekka konstrukcja jednoczęściowego zespołu oświetlenia awaryjnego
- Proste podłączenie przewodów
- Pełna kompatybilność
- Czas trwania 3 godz. dla wersji TC-DD
- Czas trwania 1 i 3 godz. dla wersji TC-D/T
- Możliwość wyboru czasu pracy (łącznik)
- Gorący restart lampy w trybie normalnym
- Ogrzewanie żarnika w trybie awaryjnym dla lamp TC-D/T
- Praca lamp w trybie AC
- Automatyczny restart po wymianie lampy w trybie normalnej pracy
- Zielona dioda LED stanu ładowania
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku pod napięcia)
- Opcjonalny wyłącznik testowy
- Sprawdzenie funkcji oświetlenia awaryjnego przez przerwanie fazy ciąglej
- Niewielki rozmiar
- IDC (złącza z technologią przesunięcia izolacji)
- Ładowanie akumulatorów ze sterowaniem elektronicznym
- Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- Złącze akumulatora z zabezpieczeniem przeciwwzwarciowym
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora

Akumulatory

- Niezależny akumulator
- Ogniwa wysokotemperaturowe
- Akumulatory NiCd lub NiMH
- Ogniwa D lub Cs

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.