

Ballast électronique HID-PV C 150 /S CDM 220-240 V 50/60 Hz

Kod Electriquo: 29990 Kod Philips: 8711500910523



Dane techniczne:

- Puissance du système (ballast + lampe) **150**
- Corps /S
- Courant initial de crête **50 (max) A**
- Temps de courant de crête initial **.50 ms**
- Ballasts maximum pour B16A **6 x**
- Courant de fuite **0.35 (max) mA**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **10 W**
- Tension d'allumage **5.0 (max) kV**
- Niveau de bruit **Inaudible**
- Longueur max. du câble secteur/lampe **2.0 m**
- Diamètre du fil aux bornes du ballast **0.50-2.50 mm²**
- Durabilité du boîtier en T **75 C**
- Boîtiers en T max. **85 (max) C**
- Température ambiante **-20 (min), 60 (max) C**
- Température de stockage **-25 (min), 85 (max) C**
- Longueur A1 **135.0 mm**
- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **123.5 mm**
- Largeur B1 **75.0 mm**

- Largeur de la distance d'ouverture de montage B2 **63.5 mm**
- Hauteur C1 **32.0 mm**
- Diamètre du trou de montage D1 **4.8 mm**
- Certificat ENEC **No**
- Certificat VDE **Yes**
- Emballage en vrac **12**
- Poids net 1 pièce. **0.360 kg**
- Puissance du système (ballast + lampe) **150**
- Corps /S
- Courant initial de crête **50 (max) A**
- Temps de courant de crête initial **.50 ms**
- Ballasts maximum pour B16A **6 x**
- Courant de fuite **0.35 (max) mA**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **10 W**
- Tension d'allumage **5.0 (max) kV**
- Niveau de bruit **Inaudible**
- Longueur max. du câble secteur/lampe **2.0 m**
- Diamètre du fil aux bornes du ballast **0.50-2.50 mm²**
- Durabilité du boîtier en T **75 C**
- Boîtiers en T max. **85 (max) C**
- Température ambiante **-20 (min), 60 (max) C**
- Température de stockage **-25 (min), 85 (max) C**
- Longueur A1 **135.0 mm**
- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **123.5 mm**
- Largeur B1 **75.0 mm**
- Largeur de la distance d'ouverture de montage B2 **63.5 mm**
- Hauteur C1 **32.0 mm**
- Diamètre du trou de montage D1 **4.8 mm**
- Certificat ENEC **No**
- Certificat VDE **Yes**
- Emballage en vrac **12**
- Poids net 1 pièce. **0.360 kg**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Lampe nominale **CDM**
- Tension secteur **220-240 V**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Classe de protection IP **20**
- Durabilité 90% @Tcaselife **40000 hr**
- Convient-il à une utilisation en extérieur ? **No**
- Redémarrage automatique **Yes**
- Écart maximal par rapport à la puissance nominale **-3%/+3%**
- Plage de tension secteur sécurisée **-18%/+10%**
- Plage de tension secteur **-10%/+6%**
- Gamme de fréquences* **0.14 kHz**
- Protection contre les surtensions 320 VCA **48 hr**
- Facteur de puissance pour une charge à 100 % **0.95 -**
- Temps de test d'allumage avec défaut **20 min**
- Capacité mutuelle du fil de sortie **200 pF**
- Type de connecteur **Insert**
- Retrait de l'isolation **10.0-11.0 mm**
- Protection thermique active **Yes**
- Fréquence radio 9 kHz ... 300 MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Norme de sécurité **EN60928, 60926**
- Norme de qualité **ISO 9000:2000**
- Norme de protection de l'environnement **ISO 14001**
- Niveau de distorsion actuel **EN 61000-3-2**

- Immunité CEM **EN 61547**
- Vibrations **IEC 60068-2-6 Fc**
- Résistance aux chocs **IEC 60068-2-29 Eb**
- Humidité **EN 61347-2-3 and 2-1**
- Certificats **ENEC**
- Marquage CE **Yes**

L'équipement d'alimentation PrimaVision est conçu pour optimiser les performances des lampes CDM 100 et 150 W, idéal pour les zones nécessitant un éclairage intense.

PrimaVision Power (100 W i 150 W) dla CDM — duża moc w małym opakowaniu

- Doskonała wydajność lampy dzięki minimalnym wahaniom mocy
- Okres eksploatacji lamp CDM dłuższy nawet o 30%
- Brak jakiegokolwiek widocznego migania lamp

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

Charakterystyka urządzenia

- Funkcja Przelotka (w wersji Independent)
- Minimalne straty mocy w osprzęcie
- Określanie pozostałego okresu eksploatacji lampy
- Praca w wysokich temperaturach otoczenia i roboczej
- Duża żywotność (40 000 godzin)

Aplikacje/Zastosowania

- 100 i 150 W: wysokie hale, oświetlenie akcentujące i dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Dopuszczalne użycie tylko we wnętrzach



