Lovato P Led 3 W (Opt. Ouvert) 3 h Mono-usage Blanc

Kod Electriquo: 36314 Kod Awex: LVPO/3W/C/3/SE/X/WH

Dane techniczne:

- couleur **biały**
- couleur **biały**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP22**
- quantité en emballage en vrac **20szt**
- longueur [m] **0,095**
- hauteur [m] **0,0477**
- largeur [m] **0,095**

info@elektriko.pl

Conception :

- boîtier en polycarbonate blanc ou gris

Montage :

- encastré au plafond

Données techniques :

- Alimentation : 220 ÷ 240 V 50 ÷ 60 Hz
- Source lumineuse : LED
- Classe d'isolation : II
- Degré de protection : IP 20
- Température ambiante : 0 °C à 40 °C
- Temps de charge de la batterie : jusqu'à 24 h
- Type de batterie : Ni-Cd ou Ni-MH
- Durée de fonctionnement en mode d'urgence : 1, 2 ou 3 h (selon le modèle)
- Bornes de connexion : 2 x 2,5 mm2 ou 3 fois 2,5 mm2 (selon le modèle)

Caractéristiques :

- Diode LED indiquant la présence du réseau électrique et la charge de la batterie
- Protection électronique contre la décharge complète de la batterie
- Conformité à la norme PN-EN 60598
- Exécution PT ou RS en option
- Certificat d'approbation CNBOP
- Système optique moderne
- Longue durée de vie de la source lumineuse

Le luminaire de secours de type p est destiné à être utilisé dans les installations de services publics comme luminaire de secours. p est un luminaire d'éclairage de secours moderne et technologiquement très avancé dans lequel un système optique spécialement développé est utilisé. L'utilisation d'un système optique permet d'éclairer uniformément toute la surface sous le luminaire et d'obtenir une intensité lumineuse élevée. L'universalité du luminaire réside dans la possibilité d'utiliser deux systèmes optiques différents. Ces optiques sont conçues pour les espaces ouverts ou les voies d'évacuation. La petite taille du luminaire permet de l'utiliser dans presque toutes les pièces.

STANDARD

Configuration du luminaire

type	time[h]	work		option supplémentaire
LVPO	3	SE	SA	RS
LVPC	3	SE	SA	RS

AUTOTEST

Configuration du luminaire

info@elektriko.pl

type	temps[h]	travail		autotest
LVPO	3	SE	SA	AT
LVPC	3	SE	SA	AT

BATTERIE CENTRALE

Configuration du luminaire

type	centr.bat.
LVPO	CB
LVPC	CB

Légende :

- SE - urgence (sombre)
- SA - réseau d'urgence (clair)
- RS - système de surveillance Rubic
- AT - autotest
- CB - pour batterie centrale EVG AC/DC
- LVPO - luminaire avec optique pour espace ouvert
- LVPC - luminaire avec optique pour couloirs

info@elektriko.pl