

# Récepteur radio 2 canaux ROP-05

Kod Electriquo: 60097 Kod Zamel: EXF10000091



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Nombre de canaux émetteur/récepteur **2**
- Nombre de canaux émetteur/récepteur **2**
- Tension d'alimentation **10 ÷ 14 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Fréquence **868 MHz**
- Codage **transmisja z adresacją**
- Portée de fonctionnement de l'émetteur **230m**
- Courant maximal du relais **5 A**
- Puissance maximale du relais **70W**

Le récepteur ROP-05 est conçu pour mettre en œuvre des fonctions de contrôle simples dans les installations basse tension  $10 \pm 14$  V DC. Associé aux émetteurs du système EXTA FREE, il permet la mise en œuvre de fonctions marche/arrêt, de modes monostable, bistable et temporel. Le récepteur est recommandé pour la coopération avec l'éclairage à diodes.

- Coopération avec les émetteurs du système sans fil EXTA FREE.
- Contrôle indépendant de jusqu'à deux récepteurs dans les modes suivants : marche/arrêt, monostable, bistable, temporisé.
- 2 sorties relais sans tension de type NO avec une capacité de charge maximale de 5 A pour 250 V CA.
- Large portée de fonctionnement (jusqu'à 230 m en zone ouverte).
- Dimensions réduites adaptées à l'installation dans un boîtier d'installation standard de 60  $\mu$ .
- Faible consommation d'énergie en mode veille (0,15 W), récepteur adapté au fonctionnement continu.