

Relais temporisé (mise en marche retardée) PCM-06/U

Kod Electriquo: 60182 Kod Zamel: EXT10000083



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **6 mA**
- Waga **0.08**
- Tension d'alimentation **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **6 mA**
- Waga **0.08**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **2000 VA**
- Contacts **2NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **8 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé double fonction PCM-06/U permet de mettre en œuvre les fonctions d'extinction temporisée (mode

A) et d'allumage temporisé (mode B). Le relais est déclenché par une tension d'alimentation comprise entre 12 et 240 V CA/CC. En mode A, le relais fonctionne jusqu'à 10 minutes après une coupure de courant. Ce mode peut être utilisé, par exemple, pour commander des ventilateurs de salle de bain. En mode B, le relais s'enclenche après le temps t défini, ce qui permet, par exemple, de signaler sonorement le démarrage du moteur. Après le signal (de durée t), le moteur démarre. L'appareil est alimenté par une tension comprise entre 12 et 240 V CA/CC.

Dimensions module simple (17,5 mm) 90 x 17,5 x 66 mm

Emballage collectif 60 [pièces]

Poids 80 g

Plage de réglage du temps t discret 0,1 ÷ 1 s

discret 1 ÷ 10 s

discret 1 ÷ 10 min

discret 0,1 ÷ 1 min

discret 6 ÷ 60 min