

QTP-T/E 1X18,2X18

Kod Electriquo: 67176 Kod Osram: 4008321537065



Dane techniczne:

- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **40 50 kHz**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Longueur **103,0 mm**
- Hauteur **31,0 mm**
- Largeur **67,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **94,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5 1,5 mm²**
- Poids du produit **149,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,5 1,5 mm²**
- EEI – Étiquette énergétique **A2 BAT**

- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **17**
- Panneaux de la station de recherche **VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM**
- Classe de protection **I/II**
- Type de sécurité **IP20**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **28**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **176 264 V**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **40 50 kHz**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Longueur **103,0 mm**
- Hauteur **31,0 mm**
- Largeur **67,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **94,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5 1,5 mm²**
- Poids du produit **149,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,5 1,5 mm²**
- EEI – Étiquette énergétique **A2 BAT**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **17**
- Panneaux de la station de recherche **VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM**
- Classe de protection **I/II**
- Type de sécurité **IP20**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **28**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **176 264 V**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V

- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

