Sortie IP65 LED 1 W 1 H Double Usage Blanc

Kod Electriquo: 70927 Kod Awex: ETE/1W/C/1/SA/AT/WH

Dane techniczne:

- Dimensions **276x143x44**
- Dimensions **276x143x44**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

– Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED

– Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii

– Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)

– Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo – awaryjnym

– Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic

– Możliwość zastosowania do centralnej baterii

– Montaż natynkowy lub podtynkowy do ściany lub sufitu

– Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu, szyba z plexi

– Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągle

– Montaż do powierzchni płaskich wewnątrz budynku

– Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

WYKONANIE:

Obudowa z białego, czarnego lub szarego poliwęglanu

Klosz transparentny z poliwęglanu

Szyba z plexi

MONTAŻ:

Natynkowy (ściana, sufit**)

Opcjonalnie podtynkowy*** (ściana, sufit**)

Opcjonalnie montaż za pomocą uchwytu sufitowego**** (sufit)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220÷240VAC/50÷60Hz

info@elektriko.pl

Oprawa do centralnej baterii CB – 220÷240VAC/50÷60Hz; 176 – 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

1W, 2W, 3W LED

CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:

ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO4 6,4V

KLASA IZOLACJI:

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY:

IP65

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:

25 m

TEMPERATURA OTOCZENIA:

ta : 0°C ÷ 40°C

ta : -25°C ÷ 40°C – opcjonalnie przy zastosowaniu układu grzejnego HTR-25

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT – przycisk testu

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

info@elektriko.pl

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu

centralnej baterii FZLV

**wymaga dodatkowej pleksy dwustronnej

***wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego

****wymaga akcesoriów do montażu sufitowego

info@elektriko.pl