

Sonnette sans fil à piles Loopo Hermetic Light 100 m

Kod Electriquo: 78764 Kod Zamel: Sun10000026



Dane techniczne:

- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**

Sonnette sans fil à batterie LOOPO

L'ensemble ST-366 comprend la sonnette sans fil LOOPO et le bouton de sonnette sans fil ST-300P.

- Couleur de l'appareil : argent + blanc
- Couleur du bouton : argent
- Emballage collectif (ensemble) : 4 pièces
- Poids de l'appareil : 610 g
- Poids du bouton : 40 g
- Dimensions de l'appareil : 210 x 150 x 47 mm
- Dimensions du bouton : 85 x 26 x 32 mm

- Volume : 86 dB
- Classe de protection de l'appareil : IP20
- Classe de protection du bouton : IP44
- Portée de fonctionnement de l'appareil 100 m
- Portée de fonctionnement des boutons 100 m
- Période de garantie 24 mois
- Alimentation de l'appareil 6 V CC
- Alimentation par piles R14, CR2032
- Nombre de piles 5
- Alimentation des boutons 3 V CC
- Contrôle du volume Oui
- Sans fil Oui
- Matériau Plastique
- Compatibilité du retransmetteur Oui

- Nombre de mélodies 8
- Possibilité de couper le son Oui
- Compatibilité avec de nombreux boutons Oui
- Plage de température de fonctionnement de l'appareil $0 \div 35^{\circ}\text{C}$
- Plage de température de fonctionnement des boutons $-20 \div 35^{\circ}\text{C}$
- Certificat CE Oui
- Nombre de télécommandes dans le jeu 1 [pcs.]
- Fréquence 433,92 MHz
- Transmission 1
- Mode de fonctionnement 1
- Tension d'alimentation nominale 6 V CC
- Consommation de courant 0,81 A

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,