

Sonnette sans fil Bat Vibro avec fonction vibration et lumière 100 m

Kod Electriquo: 78772 Kod Zamel: Sun10000392



Dane techniczne:

- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**

- Couleur de l'appareil : blanc
- Couleur des boutons : blanc, argent
- Emballage collectif (ensemble) : 12 pièces
- Poids de l'appareil : 70 g
- Poids des boutons : 40 g
- Dimensions de l'appareil : 95 x 32 x 60 mm
- Dimensions des boutons : 85 x 26 x 32 mm

- Volume : 75 dB
- Classe de protection de l'appareil : IP20
- Classe de protection des boutons : IP44
- Portée de fonctionnement de l'appareil : 100 m
- Portée de fonctionnement des boutons : 100 m
- Période de garantie : 24 mois
- Alimentation de l'appareil 3 V DC
- Alimentation par piles R6, CR2032
- Nombre de piles 3
- Alimentation des boutons 3 V DC
- Sans fil Oui
- Matériau Plastique
- Coopération avec un retransmetteur Oui
- Nombre de mélodies 8
- Signalisation par vibration Oui
- Signalisation lumineuse Oui
- Possibilité de désactiver le son Oui
- Coopération avec plusieurs boutons Oui
- Plage de température de fonctionnement de l'appareil 0 ÷ 35 °C
- Plage de température de fonctionnement des boutons -20 ÷ 35 °C
- Certificat CE Oui
- Nombre de télécommandes dans le jeu 1 [pcs]
- Fréquence 433,92 MHz
- Type de codage fixe | manuel
- Transmission 1
- Mode de fonctionnement 1
- Tension d'alimentation nominale 3 V CC

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,