

# Sonnette sans fil Bulik Hermetic Set 230 V avec éclairage 150 m

Kod Electriquo: 78791 Kod Zamel: Sun10000006



## Dane techniczne:

- Degré de protection **IP44**
- Batterie **MN21** lu **MN23A**
- Degré de protection **IP44**
- Batterie **MN21** lu **MN23A**
- Couleur de l'appareil : gris, argent
- Couleur des boutons : blanc
- Emballage collectif (jeu) : 6 pièces
- Poids de l'appareil : 250 g
- Poids des boutons : 106 g
- Dimensions de l'appareil : 160 x 66 x 90 mm
- Dimensions des boutons : 62 x 73 x 30 mm
- Volume : 85 dB
- Classe de protection de l'appareil : IP20
- Classe de protection des boutons : IP44
- Portée de fonctionnement de l'appareil : 150 m
- Portée de fonctionnement des boutons : 150 m
- Garantie période 24 mois
- Alimentation de l'appareil 230 V AC
- Alimentation par piles MN21 ou MN23A
- Nombre de piles 1
- Alimentation des boutons 12 V DC
- Contrôle du volume Oui
- Sans fil Oui
- Matériau plastique
- Compatibilité avec le retransmetteur Oui
- Nombre de mélodies 2
- Compatibilité avec plusieurs boutons Oui
- Plage de température de fonctionnement de l'appareil 0 ÷ 35 °C
- Plage de température de fonctionnement des boutons -20 ÷ 35 °C
- Certificat BOui
- Certificat CEOui

- Nombre de télécommandes dans le jeu1 [pièces]
- Fréquence433,92 MHz
- Puissance de l'émetteur5 mW
- Type de codagefixe | manuel
- Transmission1
- Mode de fonctionnement1
- Nombre de canaux16
- Tension d'alimentation nominale230 V CA
- Consommation électrique1,8 VA

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania\*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,