

Luminaire à lampe fluorescente PRÉVIA TOP 135DE

Kod Electriquo: 8819 Kod Elgo: YB-WO0039-70



Dane techniczne:

- Pouvoir **1 x 35W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Élément optique **dyfuzor UN**
- Pouvoir **1 x 35W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Élément optique **dyfuzor UN**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Opis techniczny

- obudowa z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo
- aluminiowe boczki zamykające obudowę
- elementy osłaniające świetlówki:
 - dyfuzor UN – klosz rozpraszający w postaci płaskiej, satynowanej płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA)
 - raster P9 z poprzeczkami w rozstawie 33mm i odbłyśnikiem parabolicznym, z tworzywa ABS, metalizowany
 - raster P20 z poprzeczkami w rozstawie 15mm, z tworzywa ABS, metalizowany
- odbłyśnik – płyta montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany na płycie montażowej
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, handlowych, itp. oraz wnętrz mieszkalnych o nowoczesnej i klasycznej architekturze

Sposób montażu

- montaż w suficie podwieszanym za pomocą specjalnych wsporników dostarczanych w komplecie z oprawą
- możliwość łączenia opraw w linie i struktury świetlne za pomocą odpowiednich łączników oraz modułów halogenowych, dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie istnieje możliwość wykonania opraw:

- ze świetłówkami liniowymi T5 dowolnej mocy, innej niż w ofercie standardowej
- z liniowymi źródłami światła LED marki ELGO: LEDstar lub LEDline, zamiast świetlówek liniowych
- z modułami awaryjnymi 1h, 2h i 3h
- ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania

Szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]		
		A	B	C
PREVIA TOP 114, 214	1x14W, 2x14W	626	96	94
PREVIA TOP 121, 221	1x21W, 2x21W	926	96	94
PREVIA TOP 128, 228	1x28W, 2x28W	1226	96	94
PREVIA TOP 135, 235	1x35W, 2x35W	1526	96	94

Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe systemu:

- moduły z żarówkami halogenowymi 35W i 50W z odbłyśnikiem wielosegmentowym oraz z trzonkami GU10 i GU5.3
- łączniki do łączenia opraw w linie proste oraz pod kątem prosty

Indeks	Model	Opis
PREVIA TOP Akcesoria		
YB-WP00 02-07	PREVIA TOP 135H, 12V	moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator elektroniczny)
YB-WP00 02-08	PREVIA TOP 150H, 12V	moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator elektroniczny)
YB-WP00 02-09	PREVIA TOP 135H, 230V	moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V
YB-WP00 02-10	PREVIA TOP 150H, 230V	moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V
YB-PREV A2-27	PREVIA WI (kompl.)	bezpośrednie łączenie modułów w linie proste
YB-WP00 02-19	PREVIA TOP WL	łączenie 2 modułów pod kątem 90°