

Lampe solaire Piscium 10W 1900lm + poteau 5m + B-80

Kod Electriquo: 92695



Dane techniczne:

- Pouvoir **10W**
 - Flux lumineux de la lampe [lm] **1900lm**
 - Batterie **144wh**
 - Panneau photovoltaïque **50W**
 - Pouvoir **10W**
 - Flux lumineux de la lampe [lm] **1900lm**
 - Batterie **144wh**
 - Panneau photovoltaïque **50W**
- Application sans fil, lampe intégrée avec panneau solaire, LED, batterie au lithium, microcontrôleur et autres équipements dans un système simple et élégant
 - Le contrôle par micro-ordinateur permet un contrôle efficace de l'émission lumineuse et de son temps garantissant la plus haute efficacité du système.
 - Installation facile : aucune alimentation électrique requise, aucun câble requis, assemblage facile en 5 minutes
 - Angle réglable du panneau solaire avec réglage dans le sens vertical et horizontal, assurant une efficacité maximale de conversion de l'énergie solaire.
 - Niveau extrême d'efficacité lumineuse 210 lm / W, avec le même éclairage, consommation de watts inférieure.
 - Batterie au lithium avec une durée de vie plus longue - l'utilisation d'une batterie au lithium a remplacé la batterie au gel traditionnelle.

• Conception modulaire : tous les composants sont de conception modulaire et la production est standardisée. La batterie est conçue pour un remplacement facile si nécessaire. Faible coût par rapport aux lampes LED solaires traditionnelles et facile à transporter. Belle apparence moderne, simple et tendance. Utilisation de l'énergie solaire verte, respectueuse de l'environnement, économies importantes. Basse tension, conforme aux normes européennes CE, RoHS et FCC. Sans mercure, plomb ni autres matériaux dangereux pour l'homme, sans rayonnement. Classe IP65, protection électrique TVS. Longue durée de vie de la lampe sans frais d'entretien.

Moc lampy	10W
Panel solarny	50W/18V
Bateria litowa	144WH/3,7V
LED ilość	36pcs
Luminancja	1700 - 1900lm
Czas ładowania	5 godz.
LED chip	Bridgelux
Barwa światła	3000-6500K
CRI	≥80Ra
Kontrola światła	1V
Rozkład światła	"skrzydła nietoperza"
Czas świecenia	≥4 dni
czujnik odległości	5 – 10 m
czujnik czasu	20 – 30 s
Temperatura pracy	od - 20 C do + 60 C
Żywotność	≥50000 godzin
Materiał	Wysokostopowe aluminium
Średnica słupa końcowa	60mm
Wysokość zawieszania	5 – 6 metrów
Odstęp światel	10 – 20 metrów