

SND58 220-240 V 50/60 Hz

Kod Electriquo: 29933 Kod Philips: 8711500930682



Dane techniczne:

- Puissance du système (ballast + lampe) **35-600**
- Lampe nominale **SON/CDM/MH/HPI/HPA**
- Code d'application **58**
- Tension secteur **220-240 V**
- Corps **SNI-85**
- Type d'allumage **Semi-Parallel**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **1.0 W**
- Tension d'excitation d'allumage **195 V**
- Temps d'allumage max. **1185 (max) s**
- Tension d'allumage **2.8 (min), 5.0 (max) kV**
- Diamètre du fil aux bornes du ballast **0.70-2.50 mm²**

- Boîtiers en T max. **90 (max) C**
- Température ambiante **-20 (min), 85 (max) C**
- Longueur A1 **84.5 mm**
- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **65.0 mm**
- Largeur B1 **41.5 mm**
- Hauteur C1 **38.5 mm**
- Marquage CE **Yes**
- Emballage en vrac **48**
- Poids net 1 pièce. **0.050 kg**
- Puissance du système (ballast + lampe) **35-600**
- Lampe nominale **SON/CDM/MH/HPI/HPA**
- Code d'application **58**
- Tension secteur **220-240 V**
- Corps **SNI-85**
- Type d'allumage **Semi-Parallel**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **1.0 W**
- Tension d'excitation d'allumage **195 V**
- Temps d'allumage max. **1185 (max) s**
- Tension d'allumage **2.8 (min), 5.0 (max) kV**
- Diamètre du fil aux bornes du ballast **0.70-2.50 mm²**
- Boîtiers en T max. **90 (max) C**
- Température ambiante **-20 (min), 85 (max) C**
- Longueur A1 **84.5 mm**
- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **65.0 mm**
- Largeur B1 **41.5 mm**
- Hauteur C1 **38.5 mm**
- Marquage CE **Yes**
- Emballage en vrac **48**
- Poids net 1 pièce. **0.050 kg**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**

Allumeurs HID pour systèmes en série

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Charakterystyka urządzenia

- Zapłonniki są standardowo wyposażone w przykręcane złączki
- Zapłonniki szeregowy będą działały jedynie w obwodach szeregowych

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)

System

- Electromagnetic system requires ballast, ignitor and capacitor
- Designed to work only in series circuits
- No ignitor needed for SON-I lamps



