

Contrôleur de circuit MCL - Circuit 2 circuits - 20 luminaires ou 500 W

Kod Electriquo: 94149 Kod TM Technologie: TM-MN.CB.KOB001



Il permet, selon les modules utilisés, de connecter des luminaires fluorescents, halogènes et LED. La batterie centrale prend en charge jusqu'à 24 circuits de sortie et 64 sous-stations. Le nombre maximal de circuits pris en charge est de 1 536, ce qui permet de connecter et de surveiller jusqu'à 30 720 luminaires.

Informations système

Alimentation

Tension nominale 230 V CA / 50 Hz

216 V CC

Batteries Batteries plomb-acide sans entretien, durée de vie jusqu'à 12 ans

Circuits de sortie Jusqu'à 24 circuits de sortie avec mode de fonctionnement librement programmable

Charge CC / CV

Mode de fonctionnement Programmation libre

	des circuits individuels : réseau, black-out, mixte
Capacité de charge maximale de la ligne	2,5 A
Puissance	540 VA
Nombre de sous-stations	< 64
Nombre de circuits pris en charge	< 1536
Nombre de luminaires connectés	< 30 720
Classe d'isolation	I
Degré d'étanchéité	IP20