

Luminaire de secours carré à LED Sch 350 A 2h à Ip20 [noir]

Kod Electriquo: 101691 Kod Intelight: Inlewa92880



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optique **SCH - korytarzona do wysokich pomieszczeń**
- Pouvoir **2,5 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **400 lm**
- Autonomie de la batterie **2 h**
- Mode de fonctionnement **A (awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Optique **SCH - korytarzona do wysokich pomieszczeń**
- Pouvoir **2,5 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **400 lm**
- Autonomie de la batterie **2 h**
- Mode de fonctionnement **A (awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy oraz podtynkowy**
- Autonomie de la batterie **1h-3h**
- Couleur **CZARNY**

Le luminaire se distingue par sa forme simple, adaptée à toutes les pièces, et ses principales caractéristiques sont :

- différentes optiques : zones ouvertes, couloirs, zones ouvertes et couloirs hauts
- différents flux lumineux : 150, 250, 350
- montage en saillie et encastré

- couleur noire

Type de lentille :

SO : zones ouvertes, SC : couloir, SOH : zones ouvertes hautes, SCH : couloirs hauts

Source lumineuse LED

Autonomie en mode secours : 1 h, 2 h ou 3 h

Indice de protection IP20

Couleur du boîtier : blanc

Test MT : manuel, AT : automatique



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.