

Luminaire de secours à LED Square So 150 Sa 1h Mt Ip20 [blk]

Kod Electriquo: 101722 Kod Intelight: Inlewa92995



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optique **SO - strefy otwarte**
- Pouvoir **3,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **150lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **MT - manual test**
- Optique **SO - strefy otwarte**
- Pouvoir **3,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **150lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **MT - manual test**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy oraz podtynkowy**
- Autonomie de la batterie **1h-3h**
- Couleur **CZARNY**

Le luminaire se distingue par sa forme simple, adaptée à toutes les pièces, et ses principales caractéristiques sont :

- différentes optiques : zones ouvertes, couloirs, zones ouvertes et couloirs hauts
- différents flux lumineux : 150, 250, 350
- montage en saillie et encastré

- couleur noire

Type de lentille :

SO : zones ouvertes, SC : couloir, SOH : zones ouvertes hautes, SCH : couloirs hauts

Source lumineuse LED

Autonomie en mode secours : 1 h, 2 h ou 3 h

Indice de protection IP20

Couleur du boîtier : blanc

Test MT : manuel, AT : automatique



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.