

Ballast QT-FQ 2X80/220...240

Kod Electriquo: 16683 Kod Osram: 4050300825564



Dane techniczne:

- Poids du produit **381.00 g**
- Tension nominale **220...240 V**
- Fréquence de travail **70...75 kHz**
- Fréquence du réseau **50...60 Hz**
- valeur de tension continue -
- Démarrage de la lampe **1.0 s**
- Longueur **423.0 mm**
- Hauteur **21.0 mm**
- Largeur **30.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **415.0 mm**
- Plage de température ambiante **-20...+50 °C**
- Assombrissement **Nie**
- Pour les luminaires avec classe de protection **I / II**
- Panneaux de la station de recherche **E1 homologacja / VDE / VDE-EMC**
- EEI – Étiquette énergétique **A2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla $T = 65^{\circ}\text{C}$ przy T_c)
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

