Pilote LED monochrome RDP-02

Kod Electriquo: 60100 Kod Zamel: EXF10000089



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Tension d'alimentation **10 ÷ 14 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Fréquence **868 MHz**
- Codage **transmisja z adresacją**
- Portée de fonctionnement de l'émetteur **230m**
- Courant maximal du relais **4 A**
- Puissance maximale du relais **56 W**

Le contrôleur RDP-02 est conçu pour fonctionner avec des sources lumineuses équipées de diodes LED et alimentées par 10 x 14 V CC. Associé à des luminaires LEDIX monochromes standard ou à d'autres produits LED, et en coopération avec les émetteurs du système sans fil EXTA FREE, le RDP-02 permet la mise en œuvre de la fonction marche/arrêt sans avoir à tirer de câbles jusqu'aux interrupteurs. De plus, il est possible d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'éclairage LED connecté au RDP-02.

- Conçu pour des fonctions simples de contrôle de l'éclairage telles que : allumage/extinction, mode bistable, mode horaire, augmentation/diminution de l'intensité.
- Possibilité de contrôle sans fil (émetteurs EXTA FREE) et filaire (sans boutons).
- Une sortie transistor (MOSFET) avec une capacité de charge maximale de 4 A.
- Longue portée de fonctionnement (jusqu'à 230 m en espace ouvert).
- Petites dimensions (installation facile dans un boîtier de 60 µ).
- Faible consommation d'énergie en mode veille - appareil adapté à un fonctionnement continu.

info@elektriko.pl