Variateur d'éclairage DIP-11

Kod Electriquo: 60167 Kod Zamel: EXT10000195

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.03**
- Waga **0.03**
- Tension d'alimentation **10 ÷ 14 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Pouvoir **0,06 W**
- Support de boîtier **puszka Ø60**

Le contrôleur DIP-11 est conçu pour le contrôle filaire des LED RVB dans un système commun + (luminaires RVB standard de la série LEDIX, bandes et modules RVB) alimentés par 10 ÷ 14 V DC. Le contrôle s'effectue à l'aide de boutons-poussoirs classiques (sonneries) ou d'interrupteurs pour volets roulants.

- 3 programmes de contrôle LED : sélection de 1 des 10 couleurs définies par le fabricant, éclaircissement/gradation, changement de couleur automatique et progressif (mode FLOTTANT)
- temps de changement pour le mode FLOTTANT réglé sur 10 étapes (jusqu'à 50 min)
- commande filaire (boutons-poussoirs connectés aux entrées IN1, IN2)
- trois sorties transistor (MOSFET) avec une capacité de charge maximale de 2,5 A/sortie
- contrôle avec une résolution de 9 bits assurant un changement de couleur progressif en mode FLOTTANT
- dimensions réduites (installation facile dans une boîte de jonction 60 µ)
- faible consommation d'énergie en mode veille, appareil conçu pour un fonctionnement continu.

info@elektriko.pl