Luminaire de façade LED Laia 7 W WW noir IP54 avec capteur PIR

Kod Electriquo: 78613 Kod Bowi: 003636

Dane techniczne:

- Pouvoir **7W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **230**
- Température de couleur [K] **2500-3000K**
- Tension [V] **230Vac**
- Fréquence nominale f [Hz] **50Hz**
- Pouvoir **7W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **230**
- Température de couleur [K] **2500-3000K**
- Tension [V] **230Vac**
- Fréquence nominale f [Hz] **50Hz**

Index	003636
Moc [W]	7W
Napi?cie zasilania:	230Vac
C?stotliwo?? znamionowa f (Hz)	50Hz
Strumie? ?wiat?a [lm]	230
Temperatura barwowa [K]	2500-3000K
CRI (Ra)	>80
Ilo?? diod	60
Rodzaj diod	SMD 3014
Wsp?czynnik mocy PF	>0.5
Wymiary [mm]	90(W)*150(D)*120(H)
Nominalny okres trwa?o?ci (h)	30000

info@elektriko.pl

Wspó?czynnik zachowania strumienia ?wietlnego na zako?czenie nominalnego okresu trwa?o?ci	70%
Stopie? szczelno?ci IP	IP54
Kolor obudowy:	czarny
Materia? obudowy:	aluminium
Klasa ochronno?ci	
Optymalne warunki eksploatacji (temperatura u?ytkowania)	od -30 do +50°C
Czas zap?onu	1,2s
Liczba cykli w??cz/wy??cz	1000000x
Czas nagrzania lampy do 60% pe?nego strumienia ?wietlnego	1,1s
Czas nagrzania lampy do 90% pe?nego strumienia ?wietlnego	1,2s
Certyfikaty:	CE RoHS
Zasilacz w komplecie:	est
Czujnik ruchu	czujnik ruchu PIR

info@elektriko.pl