Détecteur de mouvement 360 degrés avec capteur externe, IP20, 800 W

Kod Electriquo: 83304 Kod Orno: CR-EPS360-10

Dane techniczne:

- Angle de détection **360°**
- Pouvoir **800W**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Temps de travail **regulacja na zworkach: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Plage de détection **max. 6 m**
- Angle de détection **360°**
- Pouvoir **800W**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Temps de travail **regulacja na zworkach: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Plage de détection **max. 6 m**

- capteur infrarouge passif avec capteur externe
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- pour une utilisation en intérieur
- fonctionne avec l'éclairage LED
- réglage : temps d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)

Le détecteur de mouvement Orno OR-CR-211 est utile pour le contrôle automatique de l'éclairage ou d'autres appareils électriques. Il fonctionne parfaitement avec l'éclairage LED. L'éclairage est allumé à l'aide d'un détecteur de mouvement PIR, qui fonctionne par infrarouge.

Il peut être utilisé à l'intérieur.

Caractéristiques du produit :

capteur infrarouge passif

fonctionne avec l'éclairage LED

angle de vision : 360 degrés.

Interrupteurs DIP pour le réglage : durée d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)

montage : en saillie

Spécifications techniques :

intensité lumineuse max. Charge : 800 W

Angle de vision : 360 degrés

Durée d'éclairage : 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min

Portée du capteur (diamètre) : max. 6 m

info@elektriko.pl

Intensité lumineuse : 10 lux ou 2000 lux (sélectionnable)

Température de fonctionnement : - 20 st. C ... +40 st. C

Classe de protection : IP20

Hauteur de montage : 1,8 m ~ 2,5 m

Trou de montage du capteur : 12 mm (diamètre)

Longueur du câble du capteur : 20 cm

Alimentation : ~230 V/50 Hz

Consommation électrique : 0,45 W (fonctionnement), 0,1 W (statique)

Dimensions : 56 x 34 x 25 mm

Poids net : 0,02 kg

Inclus :

Capteur Orno OR-CR-211 - 1 pièce ;

Brèves instructions.

info@elektriko.pl