

Détecteur de mouvement pour sonnettes sans fil Logico

Kod Electriquo: 83306 Kod Orno: Or-db-qm-124cr

Dane techniczne:

- Fréquence de travail **433,92 MHz**
- Angle de détection **kąt widzenia czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Alimentation de la source lumineuse **3x1,5V AA (brak w zestawie),**
- Plage de détection **zasięg wykrywania ruchu: 5-8m, max 120 metrów (w terenie otwartym)**
- Fréquence de travail **433,92 MHz**
- Angle de détection **kąt widzenia czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Alimentation de la source lumineuse **3x1,5V AA (brak w zestawie),**
- Plage de détection **zasięg wykrywania ruchu: 5-8m, max 120 metrów (w terenie otwartym)**

Détecteur de mouvement PIR sans fil, permet de contrôler les portes d'entrée, les couloirs, les salles de stockage, les sous-sols, les allées, les parkings, etc. Il fonctionne avec les récepteurs de sonnette de la série LOGICO :

OR-DB-QM-124 et OR-DB-QM-125, agissant comme un panneau de contrôle d'alarme.

- capteur infrarouge passif (il existe des modèles avec deux capteurs de mouvement PIR)
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- pour une utilisation intérieure et extérieure
- fonctionne avec un éclairage LED
- réglage vertical mécanique
- réglage : temps d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)
- couleurs disponibles : blanc, noir