

Détecteur de mouvement et de son encastré, IP20

Kod Electriquo: 83318 Kod Orno: Or-cr-206

Dane techniczne:

- Angle de détection **poziom 160°**
- Pouvoir **40-500W**
- Temps de travail **min: 10 sek.±3 sek. max: 15 min.±2 min.**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Capteurs **czujnik dźwięku 30dB – 90db**
- Plage de détection **4-9 m**
- Angle de détection **poziom 160°**
- Pouvoir **40-500W**
- Temps de travail **min: 10 sek.±3 sek. max: 15 min.±2 min.**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Capteurs **czujnik dźwięku 30dB – 90db**
- Plage de détection **4-9 m**
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- fonctionne dans une installation à deux fils
- pour une utilisation en intérieur
- réglage : temps d'éclairage (TIME), sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX) et portée de détection de mouvement (SENS)
- possibilité de montage dans un boîtier d'installation de 60 mm de diamètre
- couleurs disponibles : blanc

Détecteurs de mouvement - Installation dans les faux plafonds. Détecteurs de mouvement ORNO.