

Capteur crépusculaire avec sonde externe, 2-100 lux

Kod Electriquo: 83323 Kod Bemko: Or-cr-233



Dane techniczne:

- Pouvoir **2300W**
- Classe de protection IP **IP65 / IP20**
- Dimensions [mm] **czujnika 48 x 63,4 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Intensité du courant [A] **natężenie światła 2-100 lux**
- Pouvoir **2300W**
- Classe de protection IP **IP65 / IP20**
- Dimensions [mm] **czujnika 48 x 63,4 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Intensité du courant [A] **natężenie światła 2-100 lux**
- Conditionnement **1/100**
- détecteur de mouvement crépusculaire avec sonde externe hermétique
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques tout en économisant de l'électricité
- pour une utilisation intérieure et extérieure
- fonctionne avec un éclairage LED
- réglage : sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)
- petite taille et installation facile
- capteur photosensible équipé d'un câble rond d'environ 1 mètre 2x0,5 mm² avec possibilité d'extension

- couleurs disponibles : blanc
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- zmierzchowy czujnik